

Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens strømudgangsforbindelse: 1 | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Peak-effekt: 200 W | Sokkel type: F (CEE 7/3) / USB | Stik til cigarettænder | Modificeret Sinuskurve | Sikring | Sølv

Mærke: Nedis | Artikelnummer: PIMS10012 | Product EAN number: 5412810300518

Produktspecifikationer		Vægt		593 g	
Bredde	65 mm	Emballageoplysninger			
Effektivitet	90 %	Mærke	Nedis		
Enhedens strømudgangsforbindelse	1	Bestillingskode	PIMS10012		
Farve	Sølv	EAN single product:	5412810300518		
Fungerer med fjernbetjening	Nej	EAN Inner carton:			
Højde	65 mm	EAN Outer carton:	5412810373918		
Indgangsspænding	12 V DC	Emballage	Giftbox		
Indgangstype	Stik til cigarettænder	Pakkens indhold	Vekselretter		
Længde	170 mm		Lynvejledning		
Maksimalt strømforbrug	200 W				
Materiale	Aluminium	Antal	L x	B x	H (mm) Vægt
Peak-effekt	200 W	1	100 mm	85 mm	190 mm 560 g
Samlet antal USB-porte	1	24	310 mm	370 mm	400 mm 14440 g
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)				
	Lavt-batteri beskyttelse				
	Omvendt batteripolaritetsbeskyttelse				
	Output beskyttelse mod kortslutning				
	Overbelastningsbeskyttelse				
	Termisk beskyttelse				
Sikring	Ja				
Sokkel type	F (CEE 7/3)				
	USB				
Stik	Stik til cigarettænder				
Strømkilde type	Batteri				
Udgang bølgeform	Modificeret Sinuskurve				
Udgangseffekt	100 W				
Udspænding	230 V AC 50 Hz				

